


施工マニュアル 【見切材】


かん合タイプ用コネクター参考図

- コネクターを使用する場合は、下地材(UP材)の片側を参考図のB寸法+5mm短く切断加工し納めてください。
- 役物コネクターを使用する場合は、下地材(UP材)の片側を35mm短く切断加工し納めてください。


■AKA/AK かん合タイプ用コネクター

デスミタイプ	対応コネクター	デスミR					
	参考図						
	品番	A	B	C	D	E	掲載P
	AKA-9×4U (旧名称AK-9×4U)	4.7	30	9.3	8	2	28
	AKA-13×4U (旧名称AK-13×4U)	5	25	13.4	8	2.8	
	AKA-20×4U (旧名称AK-20×4U)	5.8	20	20.2	8	2.8	
	AK-25×6U	8.5	20	26.5	8	2.7	
	AK-30×4U	6.1	20	30.8	7	2.8	30
	AKA-10U (旧名称AK-10U)	10.9	20	11.3	7	2.8	
	AK-16U	17.1	20	17.1	7	2.8	
	AK-24U	24.5	20	25.4	7	2.8	

品番	A	B	C	D	E	掲載P
AK-16×10U	11	20	16.8	7	2.8	30
AK-24×10U	11.2	20	24.6	7	2.8	
AK-10R	15.8	20	10.8	7	2.8	31
AK-16R×10	10.2	20	16.4	7	2.8	
AK-20R×13	13.2	20	20.4	7	2.8	

エンドタイプ	対応コネクター	エンド					
	参考図						
	品番	A	B	C	D	E	掲載P
	AKA-9×4U (旧名称AK-9×4U)	5.1	14.8	9.5	7.5	2.8	28
	AKA-13×4U (旧名称AK-13×4U)	5.1	14.9	13.5	7.5	2.8	
	AKA-20×4U (旧名称AK-20×4U)	5.6	14.8	20.5	7.5	2.8	
	AK-20×5U	5.9	15.0	20.5	7.5	3	
	AK-30×4U	6.5	14.9	30.5	7.5	3	30
	AK-16×10U	11.1	20	16.7	7	3	
	AK-24×10U	11.2	20	24.6	7	3	
	AK-16R×10	10.2	20	16.4	7	2.8	
	AK-20R×13	13.2	20	20.4	7	2.8	31

品番	A	B	C	D	掲載P
AKA-10U (旧名称AK-10U)	11.2	5	10.8	2	30
AK-16U	16.8	5	16.4	2	
AK-24U	24.8	5	24.6	2	
AK-10R	15.5	5	10	2	31

エルタイプ	対応コネクター	エル・エルピラ					
	参考図						
	品番	A	B	C	D	E	掲載P
	AKA-9×4U (旧名称AK-9×4U)	9.3	30	4.7	8	2	28
	AKA-13×4U (旧名称AK-13×4U)	13.4	25	5	8	2.8	
	AKA-10U (旧名称AK-10U)	10.8	15	11	5	2	30
	AK-16U	16.8	25	16.4	10	3	
	AK-16R×10	16.4	20	10.2	7	2.8	31

品番	A	B	C	D	E	掲載P
AK-24U	24.5	30	26.5	13	2.3	30

品番	A	B	C	掲載P
AK-10R	40	7	2	31